



デジタルドラム

デジタル表示機能付電工ドラム



デジタルメーター (電圧・電流)表示

■無負荷時



電圧：103V
電流：0.0A を表示

■負荷時



電圧：99V (電圧降下している)
電流：3.1A を表示

過負荷・短絡・漏電保護兼用

漏電時に15mA感度で、0.1秒以内にしゃ断します。

※15A以上使用時およびショート時にも作動します。



EKタイプ

- 充電していた筈がされていない...
- 充電中にバッテリーから煙が...
- 電動工具を使用していたら止まった...

お悩み解決 !!



- ✓ 電流・電圧が目に見えるので左記の問題を未然に防げます！
- ✓ 電圧降下・使い過ぎを一目で把握！

名称	コードリール (デジタルメータ付)		
型式	NPDMW-EK33		
メーカー	日動工業		
●仕様			
本体	外寸	mm	H 341 × W275 × D 220
	質量	kg	7.8
	ケーブル		VCT2.0mm ³ × 3芯 30m
	コンセント口数		3
	コンセント定格		2P・15A・125V 接地付
その他の仕様・装備	過負荷・短絡・漏電保護兼用遮断機		
	電圧・電流デジタルメータ		
	防雨 (屋外) 型 ポッキンプラグ		